

Pos.	Verriegelung (MACO) für noblesse Haustüren	mechanisch verriegeln	automatisch verriegeln	vollmotorisch verriegeln und entriegeln	Hauptschließblech mit Falleneinsatzstück	Tagesentriegelung mit elektrischem Türöffner verkabelt	motorisch entriegeln	Kombination mit Zugangssystem möglich	Geeignet für		optional Ausführung mit Sperrbügel
						z.B. für bauseitigen Taster / Sprechanlage			EFH	MFH	
	Öffnungsfunktion passend für jeden Bedarf										
	Schwenkhakenschloß MECHANISCH										
1	3-fach mechanisch	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	●		✗
2	3-fach mechanisch mit elektrischem Türöffner verkabelt	✓	✗	✗	✗	✓⚡	✗	✗	●		✗
3	5-fach mechanisches Schwenkhakenbolzenschloß	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	●		✓
4	5-fach mechanisches Schwenkhakenbolzenschloß mit elektrischem Türöffner verkabelt	✓	✗	✗	✗	✓⚡	✗	✗	●		✓
	3-fach Schwenkhakenschloß AUTOMATISCH Typ A-TS mit Drückerblockade										
5	3-fach automatisch	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	●		✓
6	3-fach automatisch mit Tagesentriegelung und mechanischem Tagstellöffner mit Dauer-Auf Funktion	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	●		✓
7	3-fach automatisch mit Comfortmotor	✗	✓	✗	✓	✗	✓⚡	✓	●		✓
8	3-fach automatisch mit Tagesentriegelung und mechanischem Tagstellöffner mit Dauer-Auf Funktion, mit Comfortmotor	✗	✓	✗	✗	✗	✓⚡	✓	●		✓
	3-fach Schwenkhakenschloß AUTOMATISCH Typ A-TS OHNE Drückerblockade										
9	3-fach automatisch	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗		●	✗
10	3-fach automatisch mit Tagesentriegelung und mechanischem Tagstellöffner mit Dauer-Auf Funktion	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗		●	✗
11	3-fach automatisch mit Comfortmotor	✗	✓	✗	✓	✗	✓⚡	✓		●	✗
12	3-fach automatisch mit Tagesentriegelung und mechanischem Tagstellöffner mit Dauer-Auf Funktion, mit Comfortmotor	✗	✓	✗	✗	✗	✓⚡	✓		●	✗
	4-fach Schwenkhakenschloß AUTOMATISCH Typ A-TS mit Drückerblockade										
13	4-fach automatisch	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	●		✗
14	4-fach automatisch mit Tagesentriegelung und mechanischem Tagstellöffner mit Dauer-Auf Funktion	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	●		✗
15	4-fach automatisch mit Comfortmotor	✗	✓	✗	✓	✗	✓⚡	✓	●		✗
16	4-fach automatisch mit Tagesentriegelung und mechanischem Tagstellöffner mit Dauer-Auf Funktion, mit Comfortmotor	✗	✓	✗	✗	✗	✓⚡	✓	●		✗
	3-fach Schwenkhakenschloß VOLLMOTORISCH Typ M-TS inkl. Verschlussüberwachung* OHNE Drückerblockade										
17	NT230VAC/24VDC Gleichstrom Netzteil mind. 2,5 A ⚡	✗	✗	✓⚡	✓	✗	✓⚡	✓	●	●	✗
18	3-fach vollmotorisch mit Tagesentriegelung und mechanischem Tagstellöffner mit Dauer-Auf Funktion	✗	✗	✓⚡	✗	✗	✓⚡	✓	●	●	✗
✓ funktionsfähig / lieferbar ✗ nicht funktionsfähig / nicht lieferbar ⚡ elektrische Funktion		> Mit Drückerblockade - zusätzliches Abschließen mit Schlüssel nur nötig z.B. als Kindersicherung oder bei Haustieren, um den Türdrücker von innen zu blockieren. > Ohne Drückerblockade - zusätzliches Abschließen mit Schlüssel nicht möglich, der Türdrücker bleibt funktionsfähig. Diese ist in Mehrparteienhäuser gefordert, um Eingangstüren jederzeit von innen öffnen zu können. > Tagesentriegelung im elektrischen Türöffner - mit der Tagesentriegelung (Schnapper) kann die Tür so eingestellt werden, dass sie ohne Schlüssel geöffnet werden kann. > Automatische Verriegelung mit Tagesentriegelung und mechanischem Tagstellöffner mit Dauer-Auf Funktion im Hauptschließblech - das Umschalten des Tagesentriegelungsschiebers im Stulp und dem mechanischen Tagstellöffner im Hauptschließblech (Dauer-Auf-Funktion) ermöglicht schlüsselloses Öffnen der Tür von außen. Wenn die Tagesentriegelung in der automatischen und vollmotorischen Verriegelung verbaut ist, wird bei motorischem Betrieb die Hauptfalle nicht betätigt. Das Ausgleiten der Hauptfalle erfolgt dann über den mechanischen Tagstellöffner. > * Vollmotorische Verriegelung inkl. Verschlussüberwachung: D.h. der elektrische Ausgang (siehe Anschlussplan vollmotorische Verriegelung) kann z.B. für Alarmanlagen verwendet werden. Achtung bei KP4 (ekey Codetastatur) und bei der 2 Relais Variante von KP1 und KP3 (ekey Fingerscanner integra) ist die Verschlussüberwachung über die vollmotorische Verriegelung nicht möglich, verwenden Sie hierfür unser Zubehör Verschlussüberwachung "Riegelschaltkontakt". Das vollmotorische Schwenkhakenschloß darf nur mit dem hierfür vorgesehenen, geprüften und freigegebenen Netzteil von noblesse betrieben werden. Dieses ist für eine Eingangsspannung von 220-240 V sowie eine Ausgangsspannung von 24 V und 2,5 A konzipiert.									