

VERKABELUNGSPLAN

Titel: Verkabelungsplan für Türhersteller / Elektriker

Dokument: MACO Motorschloss automatisches
3-fach Schwenkhakenschloß
4-fach Schwenkhakenschloß

Einsatz: Aludesign mit Rollenband
und verdecktliegendem Türband

Version: 1, 02 / 2024

Hinweis

Dieses Verkabelungsschema unterliegt keinem Änderungsdienst. Optische und technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Gefahr

Gefährliche elektrische Spannungen.
Nur Elektrofachkraft darf den elektrischen Anschluss durchführen!

LEGENDE

- ① - Kabelübergang 6-polig mit integriertem Netzteil
- ② - Motorschloss MACO Comfort Motor TZ102759

ANSCHLUSS AN DAS MOTORSCHLOSS

MACO Automatikschloss Comfort Motor

	Pin	Farbe	
	4	gelb	Steuereingang
	3	grün	Steuereingang
	2	weiß	GND (-)
	1	braun	VDC (+)

Hinweis

Freie Adern müssen getrennt isoliert werden!

③ Grün Steuerdraht potentialfrei

④ Gelb Steuerdraht potentialfrei

Option 1:
Schaltplan Wechselschalter
potentialfrei

Wechselschalter für Tag-/
Nachtstellung

Option 2:
Schaltplan Tastimpuls
potentialfrei

Taster für Tastimpuls

Option 3:
Schaltplan für
Sprechanlage

Spannung von
Sprechanlage

TZ103449 Länge 3,0 m
Kabelausgang:
170mm unterhalb Achsmaß
mittlerem Türband.

VERKABELUNGSPLAN FÜR ELEKTRIKER

Kabelübergang Beschreibung

Flügel	Rahmen
1 Weiß	
2 Braun	
3 Grün	3 Grün
4 Gelb	4 Gelb

TZ103506
230V AC
Länge 3 m, ohne Schuko Stecker
Kabelausgang:
540mm unterhalb Achsmaß mittlerem Türband.

TZ102760
3,5m